













	3 POJEDYNCZE, PODTYNKOWE GNIAZDA WTYKOWE "DATA" Z KOŁKIEM OCHRONNYM
	POJEDYNCZE, PODTYNKOWE GNIAZDO WTYKOWE Z KOŁKIEM OCHRONNYM
	PODWÓJNE, PODTYNKOWE GNIAZDO WTYKOWE Z KOŁKIEM OCHRONNYM
	POJEDYNCZE, HERMETYCZNE GNIAZDO WTYKOWE Z KOŁKIEM OCHRONNYM
	PODWÓJNE, HERMETYCZNE GNIAZDO WTYKOWE Z KOŁKIEM OCHRONNYM
	HERMETYCZNE GNIAZDO WTYKOWE 3P+N+Z/400V-32A Z ROZŁĄCZNIKIEM WARSTWOWYM 40A/4P
SdR 	POJEDYNCZE, HERMETYCZNE GNIAZDO WTYKOWE Z KOŁKIEM OCHRONNYM DLA SUSZARKI DO RĄK
	POJEDYNCZE, HERMETYCZNE GNIAZDO WTYKOWE INSTALACJI 24V
	TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA Z ZABEZPIECZENIAMI TOPIKOWYMI 10A STRONY WTÓRNEJ W HERMETYCZNEJ METALOWEJ SZAFCE
	HERMETYCZNY ŁĄCZNIK 2-BIEGUNOWY 10A
	HERMETYCZNA OPRAWA LED-3W (PLAFONIERA) Z NAPISEM NA KLOSZU 24V
	ELEKTRONICZNA 4-TUBOWA SYRENA ALARMOWA 109dB/30m-600W
SZS-SA 	SZAFKA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA SYRENY ALARMOWEJ (nie objęta opracowaniem)
SZS-NBRx 	SZAFKA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA NAPĘDU BRAMY ROLOWANEJ NR x
SMG 	STEROWNICZY MODUŁ GAZOWY

UWAGI:

1. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODAMI KABELKOWYMI 2/3/5-ŻYŁOWYMI W IZOLACJI BEZHAŁOGENOWEJ. PRZEWODY POD TYNKIEM.
2. TYPY PRZEWODÓW WG RYS NR E-16 (SCHEMAT).
3. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY OSŁONIĆ PRZEPUSTAMI Z METALOWYCH RUR Ø25mm. PRZEPUSTY W ŚCIANACH ODDZIELENIA P-POŻ I PRZEZ STROP USZCZELNIĆ MASĄ OGNIOODPORNĄ PH90.
4. GNIAZDA MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCIACH PODANYCH PRZY SYMBOLACH.
5. ŁĄCZENIE PRZEWODÓW W PUSZKACH Ø80mm. W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH I GOSPODARCZYCH OSPRZĘT HERMETYCZNY. W POZOSTAŁYCH PODTYNKOWY.
6. STEROWNICZY MODUŁ GAZOWY MONTOWAĆ 2,5M NAD PODŁOGĄ. INSTALACJA 12V-DC WG DTR MODUŁU. ELEMENTY PERYFERYJNE MODUŁU: ELEKTROZAWÓR ODCINAJĄCY, DETEKTOR GAZU ZIEMNEGO, SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY.
7. SZAFKI ZASILAJĄCO-STEROWNICZE BRAM ROLOWANYCH MONTOWAĆ 1,5m NAD PODŁOGĄ.
8. SZAFKĘ ZASILAJĄCO-STEROWNICZĄ SYRENY ALARMOWEJ MONTOWAĆ 2M NAD PODŁOGĄ.
9. SZAFKI Z TRANSFORMATORAMI 230/24V MONTOWAĆ 2m NAD PODŁOGĄ.

 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH adres: ul. 15 SIERPNIA 6 96-500 SOCHACZEW Zespół Usług Projektowych tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkorniluk@wp.pl		
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ ŚWIETLICY W M. KUKLÓWKA ZARZĘCZNA, GM. RADZIEJOWICE	
INWESTOR:	GINA RADZIEJOWICE	DATA: LUUTY 2020
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	SKALA: -
TYTUŁ RYS:	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I SIŁY. UWAGI I OZNACZENIA.	NR RYSUNKU: E-06
PROJEKTANT:	JACEK SIEDLECKI upr. proj: 79/89/WŁ izba: ŁÓD/IE/3781/03	PODPIS:
PROJEKTANT:	ADAM GORTAT upr. proj: ŁÓD/0654/POOE/07 izba: ŁÓD/IE/8038/07	PODPIS: